## **ALL7950 SIP-Telefon und PepPhone**

#### Folgende Einstellungen ermöglichen den Betrieb des ALL7950 mit PepPhone:

#### SIP Einstellungen

SIP Server Domain Name / IPAdresse : sip.pepphone.com

SIP Server Portnummer : 5060

Ausgehender Proxy Domain Name : sip.pepphone.com

Session Timer : 90 sec.

Prack : aus

Session Refresher : UAS

Session Timer Methode : Invite

Signalisierung : UDP

Netzwerkeinstellungen

**DHCP** eingeschaltet

SIP Benutzername

DNS Server : 192.76.144.66

SIP Benutzereinstellungen

Konto aktivieren : Ein

Angezeigter Name : Name, den ihr Gesprächspartner

auf dem Display angezeigt bekommt Ihr PepPhone Benutzername (Nummer) Ihr PepPhone Benutzername (Nummer)

Authentifizierungsname : Ihr PepPhone Benutzername Authentifizierungspasswort : Ihr PepPhone SIP-Passwort

STUN & UPnP Einstellungen

STUN : Aus

STUN Server : Portnummer :

UPnP : Aus

Anderen Teilnehmer anwählen: PepPhone Teilnehmernummer oder Telefonnummer mit

Vorwahl

Im Telefonbuch oder über Kurzwahl eintragen.

### Allgemeine Hinweise:

Die Konfiguration wurde mit verschiedenen Allnet-Routern (ALL0276, ALL1294B, ALL1294VPN, ALL130DSL ...) erfolgreich getestet. Am Router wurden ausser den Providereinstellungen (Benutzername/Passwort) keine Änderungen vorgenommen.

Bei anderen Routermodellen (z.B. D-Link, SMC, Bintec ...) kann es erforderlich sein bestimmte Ports im Router freizuschalten bzw. die Firmware des Routers zu aktualisieren. Dies ist z.B. notwendig, wenn sich das Telefon beim SIP-Provider nicht registriert oder die Sprachverbindung nicht aufgebaut wird.

Mehrere Telefone hinter dem Router:

Stellen sie sicher, dass jedes Telefon eine unterschiedliche SIP Portnummer verwendet, sonst treten im Betrieb Störungen bei Registrierung und Gesprächs-Signalisierung auf.

Geben sie einen gültigen NTP Zeitserver (z.B. 192.53.103.103) ein. Wenn das Telefon die richtige Uhrzeit anzeigt, ist dies ein Zeichen für eine korrekte Internet-Verbindung!

# **ALL7950 SIP-Telefon und PepPhone**

Einstellungen SIP Konto 4		
Konto aktivieren	O Aus  in	
Angezeigter Name	jwpepp	
SIP Benutzername	500890	
Authentifizierungsname	500890	
Authentifizierungspasswort	6f2459	
Registrierungs-Status	Register	

SIP Telefoneinstellungen			
SIP Telefon Portnummer	5066 [1024 - 65535]		
SIP Server Einstellungen			
SIP Server Domain Name/IP Adresse	sip.pepphone.com		
SIP Server Portnummer	5060 [1024 - 65535]		
Authentifizierung Time Out	3600 sec. (Default: 3600 sec.)[60 - 9999]		
Ausgehender Proxy	Server Einstellungen		
ausgehender Proxy Domain Name/IP Adresse	sip.pepphone.com		
ausgehender Proxy Portnummer	5060 [1024 - 65535]		
Sonstige Einstellungen			
Session Timer	90 sec.[90 - 99999]		
Media Port	8000 [1024 - 65535]		
Prack	Aus ○ Ein		
Session Refresher	O None O UAC 💿 UAS		
Session Timer Methode	● Invite ○ Update		
Signalisierung UDP/TCP	● UDP ○ TCP		

STUN Server Einstellungen		
STUN	● Aus ○ Ein	
STUN Server : Portnummer		