

# HILFESTELLUNG WLAN: SAVE/RELOAD

## Anzuwenden bei ALL0258 ALL0258N ALL0358N ALL0558N

1. Wenn Sie Änderungen an der Standardkonfiguration vornehmen, werden diese unter **SAVE/RELOAD** gesammelt und aufgelistet.

**Wireless Network**

SSID	Security	Isolation	VID	Enable	Edit
ALL0358N_Teststellung	WPA2-PSK AES	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a>
ALLNET2	None	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a>
ALLNET3	None	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a>
ALLNET4	None	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a>

**IP Settings**

System Information						
IP Network Setting	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically (DHCP) <input checked="" type="radio"/> Specify an IP address					
IP Address	192	.	168	2	.	244
IP Subnet Mask	255	.	255	255	.	0
Default Gateway	192	.	168	2	.	1
Primary DNS	192	.	168	2	.	1
Secondary DNS	8	.	8	4	.	4

2. Damit diese Konfigurationen auf das Gerät überschrieben werden müssen Sie die gesammelten Konfigurationen unter **SAVE/RELOAD** mit **SAVE&APPLY** bestätigen.

**Save/Reload**

Unsafe changes list

```

network.lan.gateway=192.168.2.1
network.lan.ipaddr=192.168.2.244
network.lan.dns=192.168.2.1 8.8.4.4
wireless.cfg03act7.ssid=ALL0358N_Teststellung
wireless.cfg03act7.key=ALLNET#44Wrd
wireless.wifi0.WLANHTMode=40
wireless.wifi0.channel=10

```

Caution: Network Setting changed, redirect IP to 192.168.2.244

**Save & Apply** **Revert**

### 3. Anschließend erscheint ein Ladebalken.

The screenshot shows the 'Save/Reload' page of the ALLNET configuration interface. The left sidebar lists various sections like Status, System, Wireless, and Management. The main area displays an 'Unused changes list' with network settings. A red box highlights a progress dialog window titled 'Processing now! Please wait...' with a progress bar at 2%.

### 4. Bei Änderungen der IP-Adresse werden Sie automatisch weitergeleitet und nach dem Admin-Passwort gefragt. Die Konfiguration wurde nun auf das Gerät übertragen.

The screenshot shows the 'Save/Reload' page after changes were made. A red box highlights a login dialog box titled 'Authentifizierung erforderlich' (Authentication required) asking for a username and password. The URL in the dialog is http://192.168.2.244.